

🔀 Mitel

Configuration des touches de raccourcis du téléphone fixe

Pour configurer les touches de raccourcis du téléphone, il faut se rendre sur le site de gestion <u>https://172.16.12.120/</u> et se connecter au Self Service Portal avec les informations suivantes :

- a. Nom d'utilisateur : numéro interne de l'utilisateur sur 3 ou 4 chiffres
- b. Mot de passe : par défaut, le mot de passe est <u>4633</u> (sauf si ce dernier a été changé par l'utilisateur)

MiVoice Office 400	English
Information	
Welcome to the entry page of the web based administration tools for the MiVoice Office 400 communication systems. For best results use an actual version of Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge or Chrome.	Please log in
Copyright © 2021 Mitel Networks Corporation - All rights reserved	Log in

Une fois les informations complétées, cliquer sur **Connexion** et la page d'accueil du portail s'affiche. Sur cette page d'accueil, il faut se rendre dans l'onglet **Téléphones** et dans le menu **Mitel 69xx SIP** :

🕅 Mitel 🛛	Self Servio	ce Portal		Bienvenue Axel Fournier 📑 ? 🛛 Français 🔽
Téléphones	Facilités	Contacts	Données personnelles	
Mitel 6930 SIP Mitel 6930 SIP Mitel One Téléphone virtuel				



🔀 Mitel

Dans ce menu, une représentation du téléphone s'affiche avec un tableau des touches disponibles. Sur cette page, il faut cliquer sur la touche à configurer *(exemple T4, T5, ...)* :

Dans ce menu, une représentation du téléphone s'affiche avec un tableau des touches disponibles. Sur cette page, il faut cliquer sur la touche à configurer (*exemple T4, T5, ...*) :







Une fenêtre s'affiche avec les paramètres disponibles pour la touche choisie. Il faut d'abord choisir le mode de la touche :

- On peut choisir Champ d'occupation pour configurer un utilisateur interne :



Dans **Numéro d'appel**, il faut sélectionner l'utilisateur interne souhaité ; Le champ **Nom** permet de régler ce qui s'affiche sur la touche du téléphone ; Le **Type de sonnerie** permet de définir si une notification sonore est entendue ou non lorsque le téléphone configuré reçoit un appel.

- On peut également choisir Numéro d'appel pour configurer un numéro externe :

Mode	Numéro d'appel 🔽			
Numéro d'annel	O Un numéro quelconque	Nom		
	O Par nom 🔻			
	Enregistrer les modifications. Enregistrer Annuler			

Dans **Numéro d'appel**, il est possible de rentrer, dans l'ordre d'affichage des champs, un numéro externe et le nom qui lui correspond.

Après chaque modification, il ne faut pas oublier de cliquer sur **Enregistrer** » pour sauvegarder les changements.